



Picture similar

Digital Terrestrial Receiver SRT 50

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1.	Gebruikersmogelijkheden en Accessoires	1
2.	Aansluiten SRT 50	2
3.	Afstandsbediening verklaring.....	2
4.	Eerste Installatie hulp (First Time Installation)	3
5.	Basis functies	4
5.1	Hoofd Menu	4
5.2	Programma lijst	4
5.3	Programma zoeken.....	5
5.4	Ouderlijke controle / Kinderslot	7
5.5	Systeem Instellingen	7
5.6	Spel	8
5.7	Toebehoren	8
5.8	Persoonlijke Stijl.....	9
5.9	Timer	9
6.	Technische gegevens	10
7.	Environmental Conditions	11

Dank u wel voor het vertrouwen en de aanschaf van de STRONG Digitale Terrestrial Receiver SRT 50. Deze ontvanger is met de laatste beschikbare techniek ontwikkeld en gebouwd. Speciaal in het oog houden dat het de beste prestaties levert en zeer gebruiksvriendelijk te bedienen is. Waar bij een eerst hulp installatiemenu de nieuwe gebruiker door het installatie menu heen geleid. Aangeraden wordt om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen al te vorens deze ontvanger aan te sluiten en te gebruiken. Wij wensen u veel kijk plezier!

1. Gebruikersmogelijkheden en Accessoires

- Geschikt voor alle digitale ongecodeerde "Free-To-Air" TV en Radio programma's (met buiten- of binnen* antenne)
- Digitale Terrestrale ontvanger is ontworpen om direct op de TV SCART steker te worden aangesloten zonder tussenkomst van scartkabel.
- Afstandsbedieningsignalen worden via een los bijgeleverd infrarood oog opgevangen en doorgegeven aan de ontvanger
- DVB-T compliant, UHF/ VHF Tuner.
- Eerste Installatie hulp Menu
- Gebruiksvriendelijke menu
- Excellente geluid- en beeld kwaliteit
- Ondersteunt 5 Volt via antenne aansluiting voor gebruik van actieve antennes
- 1.000 kanalen opslag capaciteit
- Favoriet voorkeurlijst voor TV en Radio programma's
- Ouderlijke controle functie voor het afschermen van kanalen met PIN code
- Teletekst functie via ontvanger (OSD) en ondersteuning via TV Teletekst decoder (VBI).
- Elektronische Programma Gids (EPG) voor lopend en volgend programma informatie. (Overzicht tot en met 7 dagen)*.
- Meervoudige ondersteuning van onder titels en geluidssporen.
- Meervoudige menu taal ondersteuning: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Tsjechen, Zweeds
- Laag verbruik
- Automatische en handmatige kanaal zoeken
- Spelletjes (Mine, Tetris, Gomoku)
- Meervoudige schakelklok functies
- Mozaïek functie voor weergaven van : 9 TV kanalen in één overzicht
- Zeer snelle kanaal overschakeltijd

* Hangt af van het lokaal beschikbare signalen

Accessoires:

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening


Infrarood oog

Antenne

Adapter

2. Aansluiten SRT 50

Sluit eerst de Antenne steker van de antenne aan, in de “ANT IN” aansluiting. Steek dan de steker van het infrarood oog in de SRT 50 op de ingang “IR”. Draagzorg dat deze er geheel ingestoken is. Zodat deze na het aansluiten van de stroom adapter de LED oplicht van het oog. Anders zal de SRT 50 niet te bedienen zijn en reageert deze dan niet op de afstandsbediening signalen! Steek als laatste de SRT 50 in een van de vrije SCART aansluitingen achter op het TV toestel.



3. Afstandsbediening verklaring

	Schakelt ontvanger op Aan of Standby.
MUTE	Schakelt geluid direct uit.
JUMP	Springen tussen lopend en vorig kanaal
0 ~ 9	Kanalen selectie
VOL+ / VOL-	Geluidsregeling
CH+ / CH-	Kanaal wisseling omhoog / omlaag
▲ ▼	Menu uit: Kanaal wisseling omhoog / omlaag Menu aan: Verplaatsen van cursor omhoog / omlaag
◀ ▶	Menu uit: Geluidsregeling Menu aan: Verplaatsen van cursor Links / Rechts
OK	Activeren van opgelichte menu selectie. / Weergaven van kanalenlijst / Bevestiging toets
INFO	Weergaven van informatie van lopend kanaal.
MENU	Openen van hoofdmenu



EXIT	Terug keren van menu of submenu en het stoppen van een proces functie
FAV	Oproepen van Favoriet Lijst
FAV +/-	Ophoog / omlaag schakelen in Favoriet lijst
SUB	Oproepen van ondertitels
TEXT	Oproepen van Teletekst via ontvanger.
AUDIO	Geeft bij het oproepen en lijst weer van de beschikbare geluidsporen. Tevens kan keuze worden gemaakt tussen LINKS / RECHTS of STEREO geluid
EPG	Weergaven van EPG (Elektronische Programma Gids)
MODE	Keuze tussen TV of RADIO kanalen
	Mozaïek functie voor weergaven van : 9 TV kanalen in één overzicht
PAUSE	Hervatten en Stil zetten van het beeld

4. Eerste Installatie hulp (First Time Installation)

Notie: Dit Menu help u de eerst keer om zenders te zoeken en op te slaan. Voor dat u start met zenders zoeken > Zorg dat er een juiste antenne is op aangesloten en uitgericht staat naar de Tv-zendmast het dichtst bij u in de buurt . Let daar bij op de polariteit van deze. (Horizontaal of Verticaal).

1. U ziet dit menu verschijnen “First Time Installation” op uw TV scherm als ontvanger goed is aangesloten en aangeschakeld is. Selecteer “YES” bevestig met OK toets. Gebruik eventueel de ◀ / ▶ Links Rechts toetsen om te selecteren.



2. Eerste installatie (1) Selecteer hier Land, Taal, Tijd Zone en Antenne spanning
 - (Voor gebruik in Nederland laat eventueel achter “**LAND**” keuze op “**Engeland**” staan)
 - Gebruik de ▲ / ▼ pijl toetsen om de gewenste selectie te maken. Gebruik de ◀ / ▶ Links Rechts toetsen om te kiezen. Selecteer “**VOLG**” en toets **OK** om te vervolgen.



3. Eerste installatie (2) Gebruik de ◀ / ▶ Links Rechts toetsen om te selecteren. Selecteer “JA” en bevestig met toets OK om te vervolgen.



De ontvanger zoekt nu naar de beschikbare kanalen en slaat deze vervolgens automatisch op in het geheugen. Dit proces duurt enkele minuten. De ontvanger zoekt nu naar de beschikbare kanalen en slaat deze vervolgens automatisch op in het geheugen. Dit proces duurt enkele minuten.



Afbeelding 1

5. Basis functies

5.1 Hoofd Menu

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om te selecteren.

Gebruik toets OK om te vervolgen het gewenste Submenu te open. Kies EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.




Afbeelding 2

5.2 Programma lijst

In dit menu kunt u de voorkeuze kanalen aanpassen naar u wens. Hierin kunnen kanalen worden gewist, verplaatst en deel worden gemaakt van de zogenaamde “Favoriet” lijst. Dit menu is onderverdeelt in drie submenu's: TV lijst , Radio lijst en Sorteren.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om “Programma Lijst” te selecteren. Gebruik de toets OK om te vervolgen het gewenste Submenu te open. Gebruik opnieuw ▲ / ▼ toetsen om te selecteren. Gebruik toets OK om te vervolgen het gewenste Submenu te open. Kies enkele keren EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.



Afbeelding 3

TV Lijst / Radio Lijst:

Fav. = Favoriet lijst: Om kanaal deel te laten maken van de deze lijst.

Ver. = Verplaatsen: Om kanaal te verplaatsen naar ander voorkeuze kanaal.

Wis. = Wissen : Om kanaal definitief te verwijderen uit het geheugen

Gebruik de ▲ / ▼ , ◀ / ▶ Toetsen om te selecteren en te verplaatsen.

Gebruik de OK toets om te vergrendelen en te ontgrendelen.

Kies enkele keren EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.

Programma wijzigingstabel				
Nr.	ProgrammaNaam	Fav.	Ver.	Wis.
1	Nederland 1			
2	Nederland 2			
3	Nederland 3			
11	een			
12	Canvas/Ketnet			
22	Regio TV 1			
18	Eurosport			
24	Private Spice			

Afbeelding 4

Sorteren: Dit menu is onderverdeelt in drie sorteer mogelijkheden: Op Naam. Op dienstidentificatie en kanaalnummer.

Gebruik de ◀ / ▶ Links Rechts toetsen om te selecteren en bevestig met OK toets om te bevestigen. Kies enkele keren EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.




Afbeelding 5

5.3 Programma zoeken

U vindt hier twee submenu's: Automatisch zoeken en Handmatig zoeken.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om "Programma zoeken" te selecteren. Toets OK om deze te openen.

Gebruik opnieuw ▲ / ▼ toetsen om te selecteren. Gebruik OK toets nogmaals om te vervolgen het gewenste Submenu te open.



Afbeelding 6

Automatisch zoeken: U wordt gevraagd: “Wilt u Automatisch zoeken starten?” en daarna “Wilt u de vorige kanaal lijst wissen?” Kies “OK”, toets OK en daarna “JA” en nogmaals OK om Automatische zoeken te starten. Toets eventueel EXIT om te annuleren en te stoppen met deze functie.



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9

Handmatig zoeken: In dit menu kunt u een specifieke frequentie of kanaal laten afzoeken.

Kanaal nummer: Kies een frequentie kanaal uit van 5 tot en met 68.

Frequentie: Vul in een frequentie tussen 177.5 tot en met 858Mhz

Bandbreedte: Kies de gewenste breedte 6, 7 of 8 MH

Kies “OK” en toets OK om Handmatig zoeken te starten. De eventuele gevonden kanalen worden automatisch opgeslagen in het geheugen. Druk een willekeurig toets om te stoppen of te annuleren.



Afbeelding 10



Afbeelding 11

5.4 Ouderlijke controle / Kinderslot

Met deze functie kunt u bepaalde kanalen vergrendelen met een PIN code al tevoren deze te kunnen bekijken. De standaard PIN Code is "0000".



Afbeelding 12

Dit menu is onderverdeelt in drie submenu's: Kanaalvergrendeling, Ouderinstelling en PIN veranderen.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om "Kinderslot" te selecteren en toets OK. Voer PIN code in en bevestig dit met 2 x OK te toetsen.



Afbeelding 13

Kanaalvergrendeling: Kies "JA" om functie te activeren. Kies "Nee" om functie te deactiveren

Ouderinstelling Selecteer de kanalen welk moeten worden vergrendeld.

PIN veranderen: In dit menu kunt u de PIN desgewenst wijzingen.

Noteer deze voor het geval u deze vergeet.

Nieuwe PIN

Gebruik opnieuw ▲ / ▼ toetsen om te selecteren. Gebruik toets OK om te vervolgen het gewenste Submenu te open. Kies enkele keren EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.

5.5 Systeem Instellingen

Dit menu is stel u instaat de meest essentiële functies in te stellen. Dit menu is onderverdeelt in negen submenu's: Televisiestandaard, Beeldtype, TV - Radio, Video-uitgang, Antennespanning, Landinstellingen, Taal en Tijdsinstellingen.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om "Systeeminstellingen" te selecteren en toets OK.




Afbeelding 14

<i>Televisiestandaard:</i>	Kies hier uw gebruikte TV systeem. "PAL" , "NTSC" of "AUTO". In Nederland wordt het "PAL" systeem gebruikt.
<i>Beeldtype:</i>	Kies hier uw gebruikte beeld schermformaat. 4:3 Pan & Scan / 4:3 Letter Box / 16 : 9 breed beeld
<i>TV ~ Radio:</i>	Selecteer tussen TV of Radio weergaven.
<i>Video uitgang:</i>	Kies hier tussen "CVBS" of " RGB" beeldweergaven.
<i>Antennespanning:</i>	Kies hier voor "AAN" als u een actieve spanning gevoede antenne gebruikt. Kies voor "UIT" als u een passieve antenne gebruikt.
<i>Landinstellingen:</i>	In dit menu kun u des gewenst achteraf wijzingen van Land, Menu taal (OSD) en Tijdzone.
<i>Taal:</i>	In dit menu kun u geluidsporen en ondertitel instellingen wijzingen.
<i>Tijdinstellingen:</i>	In dit menu kunt u de tijd desgewenst wijzingen.

Gebruik ▲ / ▼ / ◀ / ▶ toetsen om te selecteren en te wijzigen. Gebruik toets OK om te vervolgen te open of te bevestigen. Kies enkele keren EXIT toets om terug te keren naar Hoofd Menu.

5.6 Spel

Dit menu kun u keuze maken uit drie spelletjes "Mijn", "Tetris", "Gomoku" en een "Kalender".




Afbeelding 15

5.7 Toebehoren

Dit menu is onderverdeelt in drie submenu's: Systeem Informatie, Fabrieksstandaard en Systeem bijwerken.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om "Toebehoren" te selecteren en kies OK.



Afbeelding 16

Systeem Informatie: Hier kunt u de gebruikte software versie vinden.

Fabrieksstandaard: Kies hier om alles te wissen en terug te keren naar alle fabriek instellingen
PAS OP ALLE INSTELLINGEN WORDEN GEWIST!

Systeem bijwerken: Deze optie is voor technisch personeel voor laden van software

5.8 Persoonlijke Stijl

Dit menu kun u keuze maken uit: Menukleur, Transparantie en Randpatroon.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ◀ / ▶ toetsen om “Persoonlijke stijl” te selecteren en Kies OK.



Afbeelding 17

Persoonlijke stijl: Hier kunt u de gebruikte menu kleuren naar keuze aanpassen.

Transparantie: Hier kunt u de achtergrond van het menu in transparantie aanpassen.

Randpatroon: Deze optie is voor rond of rechthoekige menu structuur.

5.9 Timer

Dit menu is stel u instaat om de ontvanger een bepaald tijdstip in of uit te schakelen met daar bij gewenste voorkeur kanaal.

Functie Oproepen: Kies MENU toets en gebruik ▲ / ▼ toetsen om “Timer” te selecteren en Kies OK.



Afbeelding 18

Gebruik de ▲ / ▼ toetsen om gewenste schakelklok (Taak) te selecteren. Toets **OK** om de schakelklok functies te wijzigen.

Modus: Hier kunt u kiezen Stop, Eenmalig, Dagelijks en Wekelijks.

Startdatum: Selecteer de aanvang datum. Jaar / Maand / Dag

Starttijd: Selecteer de (aanschakel) starttijd.

Stoptijd: Selecteer de (uitschakeltijd) stoptijd

Kanaaltipe: Kies TV voor Tv-kanalen of Radio voor Radiokanalen.

Kanaalnummer: Selecteer uw gewenste programma bij naam.

Toets OK voor bevestiging of annuleren van het geheel.

Na de Timer te hebben geprogrammeerd moet deze nog op "**Actieve**" worden gezet om opdracht uitvoeren. Gebruik hier voor de ◀ / ▶ toetsen en verlaat menu met **EXIT**.

6. Technische gegevens

Tuner, Demodulator:

Frequency Range: VHF 174 ~ 462 MHz / UHF 470 ~ 862 MHz

Input Signal Level: -80dBm ~ -25dBm

IF Bandwidth: 6M or 7M or 8MHz

Demodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM

Video Decoder:

MPEG-2 Main Profile @ Main Level

Format : 720*576(PAL) / 720*480 (NTSC)

Aspect Ratio : 4:3 /16:9

Audio Decoder:

MPEG/MusiCam Layer I-II

Audio mode: Stereo/Dual Channel, Joint Stereo, Mono

Connectors:

ANT IN (IEC Female)

DC IN (5V)

IR sensor

SCART

General Data:

Pluggable power adapter 230 VAC/ 50 Hz to 5 VDC

Input Voltage Range: AC 90~260 V, 47~63 Hz

Power Consumption (max): 4 W

Standby Power Consumption: 3.4 W

Operating Temperature: 0 ~ 50° C


Storage Temperature: -20 ~ 70° C

Operating Humidity Range: 0 ~ 90%

Size (W x D xH) in mm: 135 x 55 x 28

Weight: 120 g

7. Environmental Conditions

Environmental Issues			
Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required.			
Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG's environmental policy to you: www.strongsat.com - select "About us" and "Environmental Policy" from the submenu.		Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation.	
		Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time.	
		Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere.	
Alternations reserved 9/2005			

www.strongsat.com